

REGULADORES BIFASICOS SIN NEUTRO 2KVA - 40KVA

CARACTERISTICAS	POTENCIAS									
	2 KVA	3 KVA	4 KVA	5 KVA	10 KVA	16 KVA	20 KVA	24 KVA	30 KVA	40 KVA
	1,6 KW	2,4 Kw	3,2 Kw	4 Kw	8 Kw	12,8 Kw	16 kW	19,2 Kw	24 Kw	32 Kw
TECNOLOGIA	TAP CHANGER			SUMA Y RESTA FASORIAL						
CONTROL	ELECTRONICO									
CONMUTACION	TRIACS									
TOPOLOGIA	BIFASICO 2 FASES + TIERRA									
VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL	220 / 127 VAC (200/115* 208/115* 380/220* 400/230* 440/254*)									
RANGO DE ENTRADA	- 14 % / + 17 % (-24 % / + 17*)									
VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL	220 / 127 VAC (200/115* 208/115* 380/220* 400/230* 440/254*)									
RANGO DE SALIDA	+/-5%									
EFICIENCIA	> 95 % A PLENA CARGA									
FRECUENCIA	60 Hz									
FACTOR POTENCIA	DE ENTRADA 0.8									
PROTECCION SOBRE CARGA	BREAKER TERMOMAGNETICO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL REGULADOR									
FORMA DE ONDA	SENOIDAL PURA									
TVSS	CON FILTROS MOV ENTRE FASES -NEUTRO FASES-TIERRA TIERRA- NEUTRO									
INDICADORES	VOLTIMETRO ANALOGO; INDICADOR DE VOLTAJE BAJO; ALTO Y FUSIBLE; VOLTIMETRO DIGITAL*									
CONEXIÓN ENTRADA	TOMA O CLAVIJA; SEGÚN REQUERIMIENTO *									
CONEXIÓN SALIDA	TOMA O CLAVIJA; SEGÚN REQUERIMIENTO *									
APAGADO	POR ALTO, BAJO VOLTAJE Y DAÑO FUSIBLE									
GABINETE	ACERO CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA HORNEADA									
DIMENSIONES (cm)	37 X 22 X 40				45 X 22 X 43		53 X 26 X 45		60 X 30 X 55	

*Opcional

SE PUEDE FABRICAR CUALQUIER POTENCIA
DIFERENTES RANGOS DE ENTRADA Y SALIDA
LOS REGULADORES CUENTAN CON CERTIFICADO RETIE VIGENTEI