



Ficha Técnica REGULADOR ELECTRÓNICO BIFÁSICO 2 KVA – 40 KVA



(+57) 302 4189686
(+57) 315 3464110



@sisproesas



sisproe ind



sisproesas



comercial@sisproe.com
comercial2@sisproe.com



www.sisproe.com



Tecnología:	Tap changer / Suma y resta fasorial
Control:	Electrónico
Conmutación:	Triacs
Topología:	Bifásico (2 fases + neutro + tierra)
Voltaje de entrada:	220/117 VAC (200/115-208/115-380/220-400/230-440/254)
Rango de entrada:	-14% / +17% (-24% / 17%)
Voltaje de salida:	220/117 VAC (200/115-208/115-380/220-400/230-440/254)
Precisión:	± 5%
Eficiencia:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0 . 9
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del regulador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases – neutro / fases – tierra / neutro
Indicadores:	Voltímetro análogo, indicador de voltaje bajo, alto y fusible, voltímetro digital*
Conexión de entrada:	Bornera / Toma o clavija, según requerimiento
Conexión de salida:	Bornera / Toma o clavija, según requerimiento
Apagado:	Por alto/bajo voltaje o daño de fusible
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
2 KVA - 4 KVA	37 cm	22 cm	40 cm
5 KVA - 10 KVA	45 cm	22 cm	43 cm
16 KVA - 24 KVA	53 cm	26 cm	45 cm
30 KVA - 40 KVA	60 cm	30 cm	55 cm

Se pueden fabricar en cualquier potencia y con diferentes rangos de entrada y salida

* Campos marcados con asterisco son opcionales.