



Ficha Técnica REGULADOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO 1 KVA – 20 KVA



- (+57) 302 4189686
(+57) 315 3464110
- @sisproesas
- sisproe ind
- sisproesas
- comercial@sisproe.com
comercial2@sisproe.com
- www.sisproe.com



Tecnología:	Tap changer / Suma y resta fasorial
Control:	Electrónico
Conmutación:	Triacs
Topología:	Monofásico (1 fases + neutro + tierra)
Voltaje de entrada:	115 VAC
Rango de entrada:	-14% / +17%
Voltaje de salida:	115 VAC
Precisión:	± 5%
Eficiencia:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0 . 9
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del regulador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases – neutro / fases – tierra / neutro
Indicadores:	Voltímetro análogo, indicador de voltaje bajo, alto y fusible, voltímetro digital*
Conexión de entrada:	Bornera / Toma o clavija, según requerimiento
Conexión de salida:	Bornera / Toma o clavija, según requerimiento
Apagado:	Por alto/bajo voltaje o daño de fusible
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
1 KVA - 2 KVA	36 cm	17.5 cm	15.5 cm
2.5 KVA - 5 KVA	39 cm	18.5 cm	19 cm
6 KVA - 8 KVA	47 cm	25 cm	20 cm
9 KVA - 20 KVA	55 cm	28 cm	25 cm

Se pueden fabricar en cualquier potencia y con diferentes rangos de entrada y salida

* Campos marcados con asterisco son opcionales.