



Ficha Técnica REGULADOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 3 KVA - 120 KVA



(+57) 302 4189686
(+57) 315 3464110



@sisproesas



sisproe ind



sisproesas



comercial@sisproe.com
comercial2@sisproe.com



www.sisproe.com



Tecnología:	Suma y resta fasorial
Control:	Electrónico
Conmutación:	Triacs
Topología:	Trifásico (3 fases + neutro + tierra)
Voltaje de entrada:	220/127 VAC (200/115 - 208/115 - 380/220 - 400/230 - 440/254)
Rango de entrada:	-14% / +17% (-24% / +17%*)
Voltaje de salida:	220/127 VAC (200/115 - 208/115 - 380/220 - 400/230 - 440/254)
Precisión:	± 4,5%
Eficiencia:	>95% a plena carga
Frecuencia:	60 Hz
Factor de potencia :	0 . 9
Protección contra sobrecarga:	Breaker termomagnético según la potencia del regulador
Forma de onda:	Senoidal pura
TVSS:	Con filtro MOV entre fases - neutro / fases - tierra / neutro
Indicadores:	Voltímetro análogo, indicador de voltaje bajo, alto y fusible, voltímetro digital*
Conexión de entrada:	Toma o clavija, según requerimiento
Conexión de salida:	Toma o clavija, según requerimiento
Apagado:	Por alto/bajo voltaje o daño de fusible
Gabinete:	Acero con pintura epóxica electrostática horneada, IP20

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
3 KVA - 6 KVA	52 cm	22 cm	49 cm
9 KVA - 30 KVA	58 cm	30 cm	65 cm
35 KVA - 60 KVA	78 cm	40 cm	80 cm
65 KVA - 120 KVA	105 cm	50 cm	110 cm

Se pueden fabricar en cualquier potencia y con diferentes rangos de entrada y salida

* Campos marcados con asterisco son opcionales.