

REGULADORES TRIFASICOS

3KVA - 120KVA

CARACTERISTICAS	POTENCIAS										
	3KVA	7.5 KVA	12 KVA	15 KVA	20 KVA	30 KVA	40 KVA	50 KVA	75 KVA	100 KVA	120 KVA
	2.4Kw	6 Kw	9,6 Kw	12 Kw	18 Kw	24 Kw	32 Kw	40 kW	60 Kw	80 Kw	96 Kw
TECNOLOGIA	SUMA Y RESTA FASORIAL										
CONTROL	ELECTRONICO										
CONMUTACION	TRIACS										
TOPOLOGIA	TRIFASICO 3 FASES + NEUTRO + TIERRA										
VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL	220 / 127 VAC (200/115* 208/115* 380/220* 400/230* 440/254*)										
RANGO DE ENTRADA	- 14 % / + 17 % (-24 % / + 17*)										
VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL	220 / 127 VAC (200/115* 208/115* 380/220* 400/230* 440/254*)										
RANGO DE SALIDA	+/-5%							+/- 4 %		+/- 3,5 %	
EFICIENCIA	> 95 % A PLENA CARGA										
FRECUENCIA	60 Hz										
FACTOR POTENCIA	DE ENTRADA 0.8										
PROTECCION SOBRE CARGA	BREAKER TERMOMAGNETICO DE ACUERDO A LA POTENCIA DEL REGULADOR										
FORMA DE ONDA	SENOIDAL PURA										
TVSS	CON FILTROS MOV ENTRE FASES -NEUTRO FASES-TIERRA TIERRA- NEUTRO										
INDICADORES	VOLTIMETRO ANALOGO; INDICADOR DE VOLTAJE BAJO; ALTO Y FUSIBLE; VOLTIMETRO DIGITAL*										
CONEXIÓN ENTRADA	TOMA O CLAVIJA; SEGÚN REQUERIMIENTO *										
CONEXIÓN SALIDA	TOMA O CLAVIJA; SEGÚN REQUERIMIENTO *										
APAGADO	POR ALTO, BAJO VOLTAJE Y DAÑO FUSIBLE										
GABINETE	ACERO CON PINTURA EPOXICA ELECTROESTATICA HORNEADA										
DIMENSIONES (cm)	52 X 22 X 49		58 X 30 X 65			73 X 40 X 80		78 X 40 X 80		105 X 50 X 110	

*Opcional

SE PUEDE FABRICAR CUALQUIER POTENCIA
 DIFERENTES RANGOS DE ENTRADA Y SALIDA
 LOS REGULADORES CUENTAN CON CERTIFICADO RETIE VIGENTEI